



Art: 14411 / PE3

**System Nexa: 433,92 MHz**



### **Allmänt**

Komplett sats med 3 st mottagare för vägguttag samt 1 st fjärrkontroll, AV – PÅ funktion av belysning, självlärande kodsyst. Max 1500 W / mottagare. Fjärrkontrollen erbjuder styrning av 3 st mottagare individuellt samt gruppstyrning (all Off). Låg standby förbrukning – endast 0,8 W/mottagare.

### **Kompatibla Fjärrkontroller**

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra PE3 mottagare, både självlärande samt kodvredes mottagare.

### **Glödljus**

Ja

### **Halogen 230 V**

Ja

### **Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer**

Ja

### **Lågenergilampor**

Ja, däremot levererar lågenergilampor induktiva laster som över lång tid kan påverka mottagarens reläkontakter negativt, det kan också variera från lampa till lampa, men generellt Ja.

### **Lysrör**

Nej, det är tyvärr inte resistiv last!

### **Led lampor**

Ja, 230 W, E-27, E14 samt GU-10.

### **Motorer**

Ja, max 50 W.

### **Elradiatorer (Maxlast -30%)**

Ja, PE3-1500 klarar av exempelvis värmeelement, max 1050 W. / Stickpropansluten.